



Doro Aurora A31

Vores største smartphone med to kameraer

DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO

Hos Doro designer vi teknologi til at hjælpe mennesker med at overvinde de forskellige udfordringer, som livet kan bringe, uanset om de skyldes alder, kognitive forstyrrelser eller fysiske handicap. Vi mener, at alle skal kunne holde kontakten med de mennesker, de elsker, gøre de ting, de nyder, og føle sig trygge. Hver eneste dag. Derfor er vores smartphones designet med gennemtænkte og unikke funktioner, der hjælper med at opretholde sociale forbindelser og understøtte din daglige velvære, samtidig med at de tilbyder robust og brugervenlig funktionalitet.

KNAPPEN DORO SECURE

Doro giver dig meget mere end blot en lækker smartphone. Med blot ét tryk på vores velkendte Doro Secure Button™ med den grønne ring sendes der en alarm med din placering til en liste af personer, du stoler på, og der afgives et højt, klart signal på deres telefon, også selv om den er indstillet til "Forstyr ikke". Og med relaterede apps såsom Response by Doro® og TeamViewer, der giver betroede familiemedlemmer eller venner mulighed for hurtigt og nemt at hjælpe dig, uanset hvor du befinder dig, er dit støttenetværk altid tæt på. Giver ro i sjælen for dig, og for dem.

DORO EASY INTERFACE

"Easy" ligger i vores DNA. Derfor leveres vores smartphones med en intuitiv grænseflade, der undgår rod og prioriterer dig. Fra organisering og adgang til dine apps til tilpasning af telefonen, så den passer til dine behov – Doro Easy Interface™ med nyttige vejledninger gør det både sikkert og nemt at bruge din telefon. Det samme gælder de berøringsfølsomme knapper til at besvare og afvise opkald og til "Home". Home-knappen kan bruges til at få adgang til Google Assistant/Google Gemini, og den grønne Doro Easy Call-knap kan bruges til at ringe direkte op til en favoritkontakt.

DORO CLEARSOUND

Vi er meget optaget af den lyd, du hører. Og ikke hører. Derfor er modtageren og lydteknologien i vores telefoner specielt justeret og tunet til at fremhæve toner og frekvenser, der kan være vanskeligere at høre. Særligt for personer med nedsat hørelse. Derudover gør vores unikke ClearSound®-indstilling tale nemmere at forstå og er ideel til alle, der har svært ved at høre telefonsamtaler, især i støjende omgivelser.

Generelt	
ID	A30 / A31
Modelnavn	DSB-0560
Handelsnavn	Doro Aurora A30 / Doro Aurora A31
Formfaktor	Bar
Størrelse	
Enhedsstørrelse (HxBxD mm)	170 x 75 x 11
Enhedsvægt inkl. batteri (g)	207.3
SIM-kort	
SIM-kortstørrelse	4FF
Dobbelt SIM	✓
Hukommelse	
Hukommelse (RAM)	6GB
Lagerplads (ROM)	128GB
Tilgængelig brugerhukommelse	110GB
SD-kort	✓
Maksimal hukommelseskortstørrelse	1024GB
Chipsæt	
Model	MT6769Z (G85)
Modem	MT6177
Processor	MT6769Z (G85)
Processorhastighed	2.0GHz
Antal CPU-kerner	8
OS-type	Android
OS-version	14
Hovedskærm	
Skærmstørrelse tommer	6.1
Skærmstørrelse (HxB mm)	140.4x64.8

Opløsning (HxB)	1560*720
Skærm PPI	282
Skærmtype	IPS
Antal farver	16.7M
Opdateringshastighed (Hz)	60
Berøringskærm	✓
Baggrundsbelyst skærm	✓
Glas	GFF
Hovedkamera	
Hovedkamera	✓
Type	Dual
Pixelstørrelse (µm)	0.612X0.612
Opløsning (MP)	50
Autofokus	✓
Autofokushastighed	1.292
Linse FOV	78.8°, 115° with wide camera
Linse F-nummer	1.8
Dæksglas	5P
Flash	✓
Zoom	✓
Antiflirkringsfunktion	✓
Videoptagelse	✓
Videoptagelsesopløsning	HD 1080
Sensorsstørrelse (mm)	8.8
Frontkamera	
Sekundært kamera	✓
Type	Front
Pixelstørrelse (µm)	1,12x1,12
Opløsning (MP)	5
Autofokushastighed	N/A
Linse FOV	76.8

Linse F-nummer	2.2
Dæksglas	3P
Flash	✓
Zoom	✓
Antiflirkringsfunktion	✓
Videoptagelse	✓
Videoptagelsesopløsning	HD 1080
Sensorsstørrelse (mm)	5.08
Hovedkamera 2	
Pixelstørrelse (µm)	1,12x1,12
Opløsning (MP)	5
Linse FOV	115
Linse F-nummer	2.2
Dæksglas	4P
Zoom	✓
Antiflirkringsfunktion	✓
Sensorsstørrelse (mm)	5.08
Opladning	
Opladerstik	USB-C
Minimal effekt (W)	1.5
Maksimal effekt (W)	10
Taster og stik	
Doro Secure Button	✓
Genvejstaster	Kamera
Tænd/sluk-knap	Dedikeret
Lydstyrketaster	✓
Hjemmetast	✓
Headsetstik	USB-C

Batteri		
Batterikapacitet	5000mAh	
Indbygget batteri	✓	
800 cycles, remaining capacity 80%		

Sensorer

GPS	✓
Kompas	✓
Accelerometer	✓
Nærhedssensor	✓
Hallsensor	✓

LED'er

Besked/opkaldsindikator	✓
Batteri/opladningsindikator	✓

Netværk

2G (GSM)	900,1800,1900, 850
3G (GPRS)	1, 2, 5, 8
4G FDD (LTE)	1, 3, 5, 7, 8, 20, 28
4G TDD (LTE)	38, 40
LTE-datahastighed UL	Cat 4
LTE-datahastighed DL	Cat 4
VoLTE	✓
VoWiFi	✓

IP-klassificering

IP	IP54
----	------

GPS

GPS	✓
GPS-chipset	MT6631N/B
A-GPS	✓
Gallileo	✓
Beidou	✓
Glonass	✓

Opkald

Videoopkald	✓
-------------	---

HD voice	✓
Aktuel opkaldstimer	✓
Total opkaldstimer med nulstilling	✓
Begrænsning af opkalds-id (CLIR)	✓
Viderestilling af opkald Ubetinget, Ingen tjeneste, Når optaget, Intet svar	
Venter på opkald	✓
DTMF-toneafsendelse	✓
Hvidliste nummer	✓
Sortlistenummer	✓
Fastvalsnumre	✓
Konferenceopkald	✓
Talende numeriske taster	✓

Telefonbog

I tilfælde af nødtilfælde (ICE)	✓
Ejerens nummer	✓
Telefonbogsgpositioner	>500
E-mail-felt	✓
Tilføj billede til kontakt	✓
Gem indgående nummer i telefonbogen	✓
Kopier kontakt til SIM-kort/telefons hukommelse	✓
vCard-understøttelse	✓
Overfør vCard via Bluetooth	✓
Favoritter/Top 10 kontakter	✓

Opkaldslog

Mistede opkald	✓
Udgående opkald	✓
Indgående opkald	✓
Antal opkaldslogpositioner	>100
Dato- og tidsstempel	✓

Lydindstillinger

Justerbar opkaldsvolumen	✓
Justerbar medievolume	✓
Justerbar ringevolumen	✓
Justerbar alarmvolumen	✓
Justerbar notifikationsvolumen	✓

Toner	
Antal ringetoner	32
Tilføj egne ringetoner	✓
Lydløs tilstand	✓
Maksimal ringevolumen på 1 m i dB	80
Vibrerende ringeindikator	✓
Visuel ringeindikator	✓
Tastelyd	✓
Højtalertelefon	✓

Codecs

EVS WB	✓
AMR NB	✓
AMR WB	✓
AAC	✓
AVC	✓
Andre codecs	OGG, ADPCM

Beskeder

Type af beskedindbakke (SMS/MMS)	Dedikeret
SMS	✓
MMS	✓
Maksimal længde på udgående SMS	255
Brug nummer fra besked	✓
Svar på besked	✓
Videresend besked	✓
Ring tilbage	✓
Beskedpåmindelse	✓
Leveringsrapport	✓
Læs rapport	✓
Flere modtagere	✓
Lager	Telefon, SIM, SD-kort
Automatisk store bogstaver	✓
Forudsigende tekst	✓
Tilføj ord til forudsigende ordliste	✓
Emojis understøttet	✓
Talebesked	✓
OTA MMS-profillevering	✓
E-mail	✓

Bluetooth		Doro Secure Button		Stemmeopkald		✓
Bluetooth®	✓	Doro Secure Button	✓	Opstartsassistent		✓
Bluetooth®-version	5.4	Hjælpeopkald	✓	SAR		
Håndfri profil (HFP)	✓	Afsendelse af standard hjælpenyhed	✓	SAR (krop)		1.15
Headset-profil (HSP)	✓	Afsendelse af positionsdata	✓	SAR (hoved)		0.41
Serielt portprofil (SPP)	✓	Response by Doro	✓	SAR (lemmer)		2.11
Objektskubningsprofil (OPP) (kun V-kort)	✓	Sikkerhed		Andre funktioner		
SIM-adgangsprofil (SAP, SIM, rSAP)	✓	Skærmlås	✓	Faldalarm		✓
Telefonbogs-adgangsprofil (PBAP, PBA)	✓	Tastaturlås	✓	Alarm		✓
Opkaldsnetværk (DUN)	✓	Telefonlås	✓	Ur		✓
Beskedadgangsprofil (MAP)	✓	SIM-PIN-lås	✓	Teamviewer		✓
Audio-/videofjernstyringsprofil (AVRCP)	✓	Ansigtsgenkendelse	✓	Lommeregner		✓
Avanceret audiodistribution (A2DP)	✓	Advarsler		Vejr		✓
Tilsidesæt aktiv BT-forbindelse	✓	Udsendelsesmeddelelser	✓	Bemærkninger		✓
WiFi		EU-advarsler	✓	Kalender		✓
WiFi	✓	Nulstillingsfunktioner		FM-radio		✓
WiFi-bånd	2,4 GHz, 5 GHz	Nulstil indstillinger	✓	Lommelygte		✓
WiFi-protokol	g, ac, a, b, n	Gendan fabriksindstillinger	✓	Blokmenuer		✓
WiFi hotspot	✓	Tilgængelighed		Softwareopdatering via luften		✓
Internet		Høreapparatkompatibilitetsvurdering 4G-bånd	T4/M4	Flytilstand		✓
Browser	✓	Kompatibel med Doro-produkter				
NFC		Temaer	✓	Doro 3500		✓
NFC	✓	Kontrastjustering	✓	Doro Watch		✓
				Doro Hearingbuds		✓

- ✓ Føl dig tryk med Doro Secure-knappen
- ✓ Forenklet grænseflade med vejledninger og fjernsupport
- ✓ Hør mere takket være høj og tydelig lyd