

Doro 1362

OVERSKUELIG AT BRUGE. SVÆR AT UNDVÆRE.

Doro 1362 er en kameratelefon med understøttelse af to SIM-kort til personer, der foretrækker at læse og skrive beskeder og se billeder på et bredere display. Tastaturets store, fremstående taster gør det lettere at ringe og skrive beskeder, og du kan føle dig tryk takket være den indbyggede hjælpeknop. Få nyheder og underholdning gennem telefonens FM-radio, og find vej i mørket med en smart, indbygget lommelygte.

- Nem visning på et bredere display
- Adskilte taster med stor kontrast
- Tryghedsknap for ekstra sikkerhed



Kameraopløsning (megapixel): 2



Lommelygte



Tryghedsknap

Vigtigste funktioner

Kameraopløsning (megapixel)	2
Lommelygte	✓
Visuel ringeindikator	✓
Tryghedsknap	✓
Højttaler	✓

Hovedfunktioner

Vækkeur	✓
FM-radio	✓
Tastetone	✓
Tastaturlås	✓
Kalender	✓
Belyst tastatur	✓
ICE (i nødstilfælde)	✓
Kompatibel med	[missing]

Kamera

Billedfremviser	✓
-----------------	---

Hukommelse

Telefonbogsposter	100
Opkaldslogposter	60

Håndsat display

Opløsning (H x B pixels)	240*320
Brugertilpasset baggrund	✓
Farvedisplay	✓
Displaystørrelse (tommer)	TBC
Displaystørrelse (H x B mm)	TBC
Justering af kontrast	✓

SMS

MMS	✓
SMS	✓

Lyd og Ringetoner

Polyfoniske ringetoner	[missing]
Volumenkontrol af ringetone ud over fra	7
Vibreende ringesignal	✓
Ringetoneafbryder	✓

Akustik

Volumenkontrol	7
Mikrofonafbryder	✓

Tonekontrol	✓
Maks. forstærkning (dB)	35
Maks. ringestyrke (dB(A)) ved 1 meter	>83

Ergonomi

Handsætstørrelse (mm)	126*61.5*13
Handsættets vægt inkl. batterier (g)	96

Kabler og tilslutning

Udgang til headset (3,5 mm)	✓
-----------------------------	---

Oplade håndsat

AC-adapterspec. V/mA	5V/500mA
Batteri medfølger (type)	800mAh Li-ion
Taletid (op til timer)	8
Standbytid (op til timer)	300
Universel mobiloplader (UCS)	✓

Teknologi

SAR (hoved)	0.486
SAR (krop)	1.670
GPRS	✓
GSM (bånd)	850/900/1800/1900
Micro-SIM (3FF)	✓
Bluetooth®	✓
Hukommelseskorttype	Micro SD
Bluetooth® version	3.0
RAM	8MB

Tilbehør

Headset medfølger	✓
Bordoplader medfølger	✓
Kompatibel med Doro-sensorer	[missing]