



## DORO Leva L11

### DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO

Mens andre mærker vælger at fremhæve flotte displays, fantastiske kameraer eller den seneste nye teknologi med det smarte navn, foretrækker vi at tale om enkelhed. Det er det, vores fans – mennesker, der mærker alderstegnene melde sig, men som forbliver unge af sind – virkelig ønsker. Derfor er “EASY” den vigtigste byggesten i enhver Doro-smartphones DNA, hvor hver detalje indgår i en designmæssig helhed, som du vil elske – herunder evnen til at tage lækre billeder og nyde dem på en stor, flot skærm. De er også toptunet af vores eksperter, så de passer perfekt til det mere modne øre.

### HEAR IT. SEE IT. LOVE IT.

Uanset hvor ung du føler dig, formår alderen alligevel at gøre lette opgaver til frustrerende pligter. Filosofien bag Doros telefoner er, at de altid skal være lette at bruge – også når hørelsen, synet eller motorikken ikke længere er helt i top. Det er derfor, du altid får fremragende standardfunktioner som højere og mere klar lyd, skærm med høj kontrast, letlæselige knapper og en stor, tydelig menu. Og den store afstand mellem knapperne gør det naturligvis lettere at taste. Vi fokuserer på pligterne, så du kan fokusere på alt det sjove.

### BRUGERVENLIG MOBILTELEFON MED BREDT DISPLAY

Denne 4G-bartelefon er ideel til enhver, der ønsker grundlæggende funktionalitet kombineret med fantastisk lyd og brugervenlighed. Adskilte taster med høj kontrast, et 2,4" landskabsdisplay og ekstra høj og tydelig lyd gør det nemmere at foretage opkald og sende sms'er hver dag. Der er også et 2 MP-kamera med blitz til at tage og dele billeder samt soft-touch overflade for et mere sikkert greb. Andre funktioner omfatter forbedret lyd med HD voice, HAC (kompatibilitet med høreapparater), indbygget lommelygte, stænsikkert håndsat og en tryghedsknap til at alarmere og sende ens GPS-lokation til fem betroede kontakter, hvis der er brug for hjælp.

<b>Generelt</b>		Opløsning (MP)	2
ID	L10/L11	Autofokushastighed	N/A
Modelnavn	DFC-0510	Linse FOV	61,4
Handelsnavn	Doro Leva L10 / Doro Leva L11	Linse F-nummer	2,8+-5%
Formfaktor	Bar	Dæksglas	2P+IR
		Flash	✓
		Zoom	✓
		Videoptagelse	✓
		Videoptagelsesopløsning	320*240
		Sensorsstørrelse (mm)	1/5
<b>Størrelse</b>			
Enhedsstørrelse (HxBxD mm)	128x67.6x12.7		
Enhedsvægt inkl. batteri (g)	120,7		
<b>Hukommelse</b>			
Hukommelse (RAM)	64MB	<b>Sensorer</b>	
Lagerplads (ROM)	128MB	GPS	✓
Tilgængelig brugerhukommelse	17MB		
SD-kort	✓	<b>Opladning</b>	
Maksimal hukommelseskortstørrelse	128GB	Opladerstik	USB-C
		Opladningsstifter	✓
<b>Chipsæt</b>		<b>Batteri</b>	
Model	UMS9117S (T127)	Batterikapacitet	1150mAh
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6		
Processor	Arm_Cortex_A7		
Processorhastighed	1GHz	<b>Taster og stik</b>	
Antal CPU-kerner	1	Hjælpetast	✓
OS-type	RTOS	Tænd/sluk-knap	Delt
OS-version	Mocor RTOS	Tastatur	✓
		Lydstyrketaster	✓
		Headsetstik	3.5mm standard jack
		Remstik	✓
<b>Hovedskærm</b>			
Skærmstørrelse tommer	2,4	<b>LED'er</b>	
Skærmstørrelse (HxB mm)	36.72x48,96	Besked/opkaldsindikator	✓
Opløsning (HxB)	240*320	Batteri/opladningsindikator	✓
Skærm PPI	166,6		
Skærmtype	TFT	<b>Netværk</b>	
Antal farver	65K	2G (GSM)	900,1800
Opdateringshastighed (Hz)	60Hz	3G (GPRS)	1,8
Baggrundsbelyst skærm	✓	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28
Glas	CTC	4G TDD (LTE)	38, 40
		LTE-datahastighed UL	Cat 4
		LTE-datahastighed DL	Cat 4
		VoLTE	✓
<b>Kamera</b>			
Hovedkamera	✓		
Type	Single		
Pixelstørrelse (µm)	1,75x1,75		
		<b>IP-klassificering</b>	
		IP	IP54
		<b>GPS</b>	
		GPS	✓
		GPS-chipset	Ublox
		A-GPS	✓
		Gallileo	✓
		<b>Opkald</b>	
		HD voice	✓
		Aktuel opkaldstimer	✓
		Begrænsning af opkalds-id (CLIR)	✓
		Viderestilling af opkald	
		Ubetinget, Ingen tjeneste, Når optaget, Intet svar	
		Venter på opkald	✓
		Svar med en hvilken som helst tast	✓
		Hvidliste nummer	✓
		Sortlistennummer	✓
		Fastvalgsnumre	✓
		Konferenceopkald	✓
		Talende numeriske taster	✓
		<b>Telefonbog</b>	
		I tilfælde af nødtilfælde (ICE)	✓
		Ejerens nummer	✓
		Telefonbogspositioner	>500
		Tilføj billede til kontakt	✓
		Gem indgående nummer i telefonbogen	✓
		Kopier kontakt til SIM-kort/telefons hukommelse	✓
		vCard-understøttelse	✓
		Overfør vCard via Bluetooth	✓
		Favoritter/Top 10 kontakter	✓
		<b>Opkaldslog</b>	
		Mistede opkald	✓
		Udgående opkald	✓
		Indgående opkald	✓
		Antal opkaldslogpositioner	60
		Dato- og tidsstempel	✓

<b>Lydindstillinger</b>	
Justerbar opkaldsvolumen	✓
Justerbar medievolume	✓
Justerbar ringevolumen	✓
Justerbar alarmvolumen	✓

<b>Toner</b>	
Tilføj egne ringetoner	✓
Lydløs tilstand	✓
Maksimal ringevolumen på 1 m i dB	>83
Vibrerende ringeindikator	✓
Visuel ringeindikator	✓
Tastelyd	✓
Maksimal opkaldsvolumen i dB	35
Maksimalt modtagelsesniveau (dB RLR)	> -8
Højtalertelefon	✓

<b>Codecs</b>	
EVS NB	✓
EVS WB	✓
AMR NB	✓
AMR WB	✓

<b>Beskeder</b>	
Type af beskedindbakke (SMS/MMS)	Dedikeret
SMS	✓
MMS	✓
Maksimal længde på udgående SMS	1224
Maksimalt antal gemte SMS	200
Brug nummer fra besked	✓
Svar på besked	✓
Videresend besked	✓
Ring tilbage	✓

Beskedpåmindelse	✓
Flere modtagere	✓
Lager	Telefon, SIM, SD-kort
Tilbageværende tegneindikator	✓
Automatisk store bogstaver	✓
OTA MMS-profillevering	✓

<b>Bluetooth</b>	
Bluetooth®	✓
Bluetooth®-version	5.0
Håndfri profil (HFP)	✓
Headset-profil (HSP)	✓
Seriel portprofil (SPP)	✓
Objektskubningsprofil (OPP) (kun V-kort)	✓
Telefonbogs-adgangsprofil (PBAP, PBA)	✓
Audio-/videofjernstyringsprofil (AVRCP)	✓
Avanceret audiodistribution (A2DP)	✓

<b>Assistencenkald</b>	
Tryghedsknap	✓
Hjælpeopkald	✓
Afsendelse af standard hjælpenyhed	✓
Afsendelse af positionsdata	✓

<b>Sikkerhed</b>	
Tastaturlås	✓
Telefonlås	✓
SIM-PIN-lås	✓

<b>Advarsler</b>	
Udsendelsesmeddelelser	✓
EU-advarsler	✓

<b>Nulstillingsfunktioner</b>	
Nulstil indstillinger	✓
Gendan fabriksindstillinger	✓

<b>Tilgængelighed</b>	
Høreapparatkompatibilitetsvurdering 4G-bånd	T4/M4
Temaer	✓
Kontrastjustering	✓
Opstartsassistent	✓

<b>SAR</b>	
SAR (krop)	1.495W/Kg
SAR (hoved)	0.591W/Kg
SAR (lemmer)	2.961W/kg

<b>Batterilevetid</b>	
4G-standbytid (h)	220
4G-taleti (h)	7
Typisk taletid (h)	6

<b>Andre funktioner</b>	
Alarm	✓
Ur	✓
Lommeregner	✓
Vejr	✓
Kalender	✓
FM-radio	✓
Lommelygte	✓
Blokmener	✓
Softwareopdatering via luften	✓
Flytilstand	✓



- ✓ Hør bedre takket være høj og tydelig lyd
- ✓ Se mere på det brede display
- ✓ Tryghedsknap for ekstra sikkerhed