



DORO Leva L21

DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO

Mens andre mærker vælger at fremhæve flotte displays, fantastiske kameraer eller den seneste nye teknologi med det smarte navn, foretrækker vi at tale om enkelhed. Det er det, vores fans – mennesker, der mærker alderstegnene melde sig, men som forbliver unge af sind – virkelig ønsker. Derfor er “EASY” den vigtigste byggesten i enhver Doro-smartphones DNA, hvor hver detalje indgår i en designmæssig helhed, som du vil elske – herunder evnen til at tage lækre billeder og nyde dem på en stor, flot skærm. De er også toptunet af vores eksperter, så de passer perfekt til det mere modne øre.

HEAR IT. SEE IT. LOVE IT.

Uanset hvor ung du føler dig, formår alderen alligevel at gøre lette opgaver til frustrerende pligter. Filosofien bag Doros telefoner er, at de altid skal være lette at bruge – også når hørelsen, synet eller motorikken ikke længere er helt i top. Det er derfor, du altid får fremragende standardfunktioner som højere og mere klar lyd, skærme med høj kontrast, letlæselige knapper og en stor, tydelig menu. Og den store afstand mellem knapperne gør det naturligvis lettere at taste. Vi fokuserer på pligterne, så du kan fokusere på alt det sjove.

STILFULD KLAPTELEFON TIL TYDELIGE SAMTALER

Doro Leva L21 er et fremragende valg til enhver, der ønsker brugervenlighed og fantastisk lyd med en klaptelefon i klassisk design. Opkald, sms'er og fotografering er alt sammen gjort nemmere takket være de adskilte taster med høj kontrast og den 2,8" store skærm. Andre funktioner omfatter tydeligere samtaler med HD voice, soft-touch overflade for et mere sikkert greb, stænksikkert håndsæt og praktiske genvejstaster til favoritter, kamera og beskeder. Der er også en trykknop, der kan bruges til at sende brugerens GPS-lokation og alarm til op til fem venner eller familie, du har tillid til, hvis der er brug for hjælp. Og den er naturligvis kompatibel med høreapparater (HAC).

Generelt		Opløsning (MP)	2	VoLTE	✓
ID	L20/L21	Autofokushastighed	N/A		
Modelnavn	DFC-0520	Linse FOV	61,4	IP-klassificering	
Handelsnavn	Doro Leva L20 / Doro Leva L21	Linse F-nummer	2,8+-5%	IP	IP54
Formfaktor	Clam	Dæksglas	2P+IR		
		Flash	✓	GPS	
		Zoom	✓	GPS	✓
Størrelse		Videoptagelse	✓	GPS-chipset	Ublox
Enhedsstørrelse (HxBxD mm)	107.25x56x20,3	Videoptagelsesopløsning	320*240	A-GPS	✓
Enhedsvægt inkl. batteri (g)	132	Sensorsstørrelse (mm)	1/5	Gallileo	✓
Hukommelse		Sensorer		Opkald	
Hukommelse (RAM)	64MB	GPS	✓	HD voice	✓
Lagerplads (ROM)	128MB			Aktuel opkaldstimer	✓
Tilgængelig brugerhukommelse	17MB	Opladning		Begrænsning af opkalds-id (CLIR)	✓
SD-kort	✓	Opladerstik	USB-C	Viderestilling af opkald	
Maksimal hukommelseskortstørrelse	128GB	Opladningsstifter	✓	Ubetinget, Ingen tjeneste, Når optaget, Intet svar	
				Venter på opkald	✓
Chipsæt		Batteri		Svar med en hvilken som helst tast	✓
Model	UMS9117S (T127)	Batterikapacitet	1150mAh	Hvidliste nummer	✓
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6			Sortlistenummer	✓
Processor	Arm_Cortex_A7	Taster og stik		Fastvalgsnumre	✓
Processorhastighed	1GHz	Hjælpetast	✓	Konferenceopkald	✓
Antal CPU-kerner	1	Genvejstaster	Kamera, Beskeder, Favoritter	Talende numeriske taster	✓
OS-type	RTOS	Tænd/sluk-knap	Delt		
OS-version	Mocor RTOS	Tastatur	✓	Telefonbog	
		Lydstyrketaster	✓	I tilfælde af nødtilfælde (ICE)	✓
Hovedskærm		Headsetstik	3.5mm standard jæk	Ejerens nummer	✓
Skærmstørrelse tommer	2,8	Remstik	✓	Telefonbogspositioner	>500
Skærmstørrelse (HxB mm)	43,2x57,6			Tilføj billede til kontakt	✓
Opløsning (HxB)	320*240	LED'er		Gem indgående nummer i telefonbogen	✓
Skærm PPI	142,8	Besked/opkaldsindikator	✓	Kopier kontakt til SIM-kort/telefons hukommelse	✓
Skærmtype	TFT	Batteri/opladningsindikator	✓	vCard-understøttelse	✓
Antal farver	65K			Overfør vCard via Bluetooth	✓
Opdateringshastighed (Hz)	60Hz	Netværk		Favoritter/Top 10 kontakter	✓
Baggrundsbelyst skærm	✓	2G (GSM)	900,1800		
Glas	CTC	3G (GPRS)	1,8	Opkaldslog	
		4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Mistede opkald	✓
Kamera		4G TDD (LTE)	38, 40	Udgående opkald	✓
Hovedkamera	✓	LTE-datahastighed UL	Cat 4	Indgående opkald	✓
Type	Single	LTE-datahastighed DL	Cat 4	Antal opkaldslogpositioner	60
Pixelstørrelse (µm)	1,75x1,75			Dato- og tidsstempel	✓

Lydstilling		Ring tilbage	✓		
Justerbar opkaldsvolumen	✓	Beskedpåmindelse	✓	Nulstillingsfunktioner	
Justerbar medievolume	✓	Flere modtagere	✓	Nulstil indstillinger	✓
Justerbar ringevolumen	✓	Lager	Telefon, SIM, SD-kort	Gendan fabriksindstillinger	✓
Justerbar alarmvolumen	✓	Tilbageværende tegneindikator	✓		
		Automatisk store bogstaver	✓	Tilgængelighed	
Toner		OTA MMS-profillevering	✓	Høreapparatkompatibilitetsvurdering 4G-bånd	T4/M4
Tilføj egne ringetoner	✓			Temaer	✓
Lydløs tilstand	✓	Bluetooth		Kontrastjustering	✓
Maksimal ringevolumen på 1 m i dB	>83	Bluetooth®	✓	Opstartsassistent	✓
Vibrerende ringeindikator	✓	Bluetooth®-version	5.0		
Visuel ringeindikator	✓	Håndfri profil (HFP)	✓	SAR	
Tastelyd	✓	Headset-profil (HSP)	✓	SAR (krop)	1.506 W/kg
Maksimal opkaldsvolumen i dB	35	Seriel portprofil (SPP)	✓	SAR (hoved)	0.791W/Kg
Maksimalt modtagelsesniveau (dB RLR)	> -8	Objektskubningsprofil (OPP) (kun V-kort)	✓	SAR (lemmer)	2.964 W/kg
Højtalertelefon	✓	Telefonbogs-adgangsprofil (PBAP, PBA)	✓		
		Audio-/videofjernstyringsprofil (AVRCP)	✓	Batterilevetid	
Codecs		Avanceret audiodistribution (A2DP)	✓	4G-standbytid (h)	220
EVS NB	✓			4G-taleti (h)	7
EVS WB	✓	Assistencenkald		Typisk taleti (h)	6
AMR NB	✓	Tryghedsknap	✓		
AMR WB	✓	Hjælpeopkald	✓	Andre funktioner	
		Afsendelse af standard hjælpenyhed	✓	Alarm	✓
Beskeder		Afsendelse af positionsdata	✓	Ur	✓
Type af beskedindbakke (SMS/MMS)	Dedikeret			Lommeregner	✓
SMS	✓	Sikkerhed		Vejr	✓
MMS	✓	Telefonlås	✓	Kalender	✓
Maksimal længde på udgående SMS	1224	SIM-PIN-lås	✓	FM-radio	✓
Maksimalt antal gemte SMS	200			Lommelygte	✓
Brug nummer fra besked	✓	Advarsler		Blokmener	✓
Svar på besked	✓	Udsendelsesmeddelelser	✓	Softwareopdatering via luften	✓
Videresend besked	✓	EU-advarsler	✓	Flytilstand	✓



- ✓ Hør mere takket være høj og tydelig lyd
- ✓ Se mere på det store, letlæselige display
- ✓ Tryghedsknap for ekstra sikkerhed