



DORO Leva X10

DERFOR SKAL DU VÆLGE DORO

Mens andre mærker vælger at fremhæve flotte displays, fantastiske kameraer eller den seneste nye teknologi med det smarte navn, foretrækker vi at tale om enkelhed. Det er det, vores fans – mennesker, der mærker alderstegnene melde sig, men som forbliver unge af sind – virkelig ønsker. Derfor er “EASY” den vigtigste byggesten i enhver Doro-telefons DNA, hvor hver detalje indgår i en designmæssig helhed, som du vil elske – herunder evnen til at tage billeder og nyde dem på en stor, flot skærm. De er også toptunet af vores eksperter, så de passer perfekt til det mere modne øre.

UDVIKLET TIL BRUGERS SIKKERHED OG VELVÆRE

Doro Leva X10 er udviklet med brugerens sikkerhed og velbefindende for øje og har fremragende sikkerhedsfunktioner som f.eks. muligheden for at blokere svindlere og uønskede spamopkald ved kun at begrænse indgående opkald til betroede og autoriserede opkaldere. Der kan indstilles daglige påmindelser om at tage medicin, og der er en sikkerhedstimer, der kan aktiveres i situationer med potentiel risiko. Hvis den ikke annulleres, ringer timeren automatisk op og sender en SMS-alarm med GPS-position til forudindstillede numre. Desuden kan der til enhver tid trykkes på tryghedsknappen på telefonens bagside for at alarmere kontakter om, at der kan være brug for hjælp, herunder GPS-positionen.

VORES MEST BRUGERVENLIGE MOBILTELEFON, DER GØR SIKKERHEDEN ENKEL

Doro Leva X10 er ideel til personer med kognitive udfordringer som demens, korttidshukommelsesproblemer eller andre kognitive eller fingerfærdighedsproblemer, og som vil have gavn af en enklere, sikrere og mere brugervenlig telefonoplevelse. Telefonens strukturerede overflade giver et mere sikkert greb, og fire tydeligt mærkede hurtigopkaldstaster gør det nemmere end nogensinde at ringe til de kontakter, du har mest brug for. Den indeholder også HAC til høreapparatbrugere samt Doro ClearSound-teknologi, der giver højere og tydeligere lyd til personer med nedsat hørelse.

SPECIELLE FUNKTIONER FOR PÅRØRENDE

Særlige funktioner til pårørende Valgbare brugertilstande gør det nemt for en pårørende at indstille det passende beskyttelsesniveau og brugervenlighed afhængigt af brugerens behov. Desuden er alle indstillinger og aktiveringer beskyttet i administratormenuen, hvilket minimerer risikoen for utilsigtede ændringer af brugeren. Pårørende vil også sætte pris på muligheden for at få brugerens GPS-position når som helst via en enkel SMS-forespørgsel.

Generelt	
ID	Doro Leva X10
Modelnavn	DFB-0580
Handelsnavn	Doro Leva X10
Formfaktor	Bar

Størrelse	
Enhedsstørrelse (HxBxD mm)	128,4*67.6*12.7mm
Enhedsvægt inkl. batteri (g)	117g

Hukommelse	
Hukommelse (RAM)	64MB
Lagerplads (ROM)	128MB
SD-kort	✓
Maksimal hukommelseskortstørrelse	128GB

Chipsæt	
Model	UMS9117S (T127)
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6
Processor	Arm_Cortex_A7
Processorhastighed	1GHz
Antal CPU-kerner	1
OS-type	RTOS
OS-version	Mocor RTOS

Hovedskærm	
Skærmstørrelse tommer	2,4
Skærmstørrelse (HxB mm)	36.72x48,96
Opløsning (HxB)	240*320
Skærm PPI	166,6
Skærmtype	FTF
Antal farver	65K
Opdaterings hastighed (Hz)	60HZ

Baggrundsbelyst skærm	✓
Glas	CTC

Opladning	
Opladerstik	USB-C
Opladningsstifter	✓
Minimal effekt (W)	0.6
Maksimal effekt (W)	2.75

Taster og stik	
Hjælpetast	✓
Genvejstaster	Favoritter
Tænd/sluk-knap	Dedikeret
Headsetstik	3.5mm standard jack
Remstik	✓

Batteri	
Batterikapacitet	1150mAh

Sensorer	
GPS	✓

Netværk	
2G (GSM)	900,1800
3G (GPRS)	1,8
4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28
4G TDD (LTE)	38, 40
LTE-datahastighed UL	Cat 4
LTE-datahastighed DL	Cat 4
VoLTE	✓

IP-klassificering	
IP	IP54

GPS	
GPS	✓
GPS-chipset	Ublox
A-GPS	✓
Gallileo	✓

Opkald	
HD voice	✓
Aktuel opkaldstimer	✓
Begrænsning af opkalds-id (CLIR)	✓
Viderestilling af opkald	Ubetinget, Ingen tjeneste, Når optaget, Intet svar
Venter på opkald	✓
Automatisk svar for forudindstillet nummer	✓
Hvidliste nummer	✓
Sortlistenummer	✓
Fastvalgsnumre	✓

Telefonbog	
I tilfælde af nødstilfælde (ICE)	✓
Ejerens nummer	✓
Telefonbogspositioner	>500
Tilføj billede til kontakt	✓
Kopier kontakt til SIM-kort/telefons hukommelse	✓
Overfør vCard via Bluetooth	✓

Opkaldslog	
Mistede opkald	✓
Udgående opkald	✓
Indgående opkald	✓
Antal opkaldslogpositioner	60
Dato- og tidsstempel	✓

Lydindstillinger		Maksimal længde på udgående SMS	N/A	SIM-PIN-lås	✓
Justerbar opkaldsvolumen	✓	Maksimalt antal gemte SMS	200		
Justerbar medievolume	✓	Brug nummer fra besked	✓	Advarsler	
Justerbar ringevolumen	✓	Beskedpåmindelse	✓	Udsendelsesmeddelelser	✓
Justerbar alarmvolumen	✓	Lager	Telefon, SIM, SD-kort	EU-advarsler	✓
		Forudsigende tekst	N/A		
Toner				Nulstillingsfunktioner	
Tilføj egne ringetoner	✓	Bluetooth		Nulstil indstillinger	✓
Lydløs tilstand	✓	Bluetooth®	✓	Gendan fabriksindstillinger	✓
Maksimal ringevolumen på 1 m i dB	>83	Bluetooth®-version	5.0		
Vibrerende ringeindikator	✓	Håndfri profil (HFP)	✓	Tilgængelighed	
Visuel ringeindikator	✓	Headset-profil (HSP)	✓	Høreapparatkompatibilitetsvurdering 4G-bånd	T3/M3
Tastelyd	✓	Serielt portprofil (SPP)	✓	Temaer	✓
Maksimal opkaldsvolumen i dB	35	Objektskubningsprofil (OPP) (kun V-kort)	✓	Kontrastjustering	✓
Maksimalt modtagelsesniveau (dB RLR)	>-8	Telefonbogs-adgangsprofil (PBAP, PBA)	✓	Opstartsassistent	✓
Højtalertelefon	✓	Audio-/videofjernstyringsprofil (AVRCP)	✓		
		Avanceret audiodistribution (A2DP)	✓	SAR	
Codecs				SAR (krop)	1.489
EVS NB	✓	Assistencenkald		SAR (hoved)	0.722
EVS WB	✓	Tryghedsknap	✓	SAR (lemmer)	3.130
AMR NB	✓	Hjælpeopkald	✓		
AMR WB	✓	Afsendelse af standard hjælpenyhed	✓	Andre funktioner	
		Afsendelse af positionsdata	✓	Alarm	✓
Beskeder				Ur	✓
Type af beskedindbakke (SMS/MMS)	Dedikeret	Sikkerhed		Blokmener	✓
SMS	✓	Tastaturlås	✓	Softwareopdatering via luften	✓
MMS	✓	Telefonlås	✓	Flytilstand	✓

- ✓ GPS-position efter anmodning og via tryghedsknap
- ✓ Valgbare brugertilstande
- ✓ Blokerer automatisk uønskede opkald